



Fiche produit

Programmateur hebdomadaire Primera-Line DT *FR*

- 1 prise de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : 3500W.
- Ecran clair.
- 20 programmes marche-arrêt à intervalle de 1 min.
- Choix du mode 12 ou 24 heures.
- Fonction de compte à rebours.
- Fonction aléatoire.
- Commutation horaire d'été/d'hiver.
- Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
- Interruption de programmes en cours.
- Mise en marche et arrêt automatique, à la minute près de tous vos appareils électriques.
- Pour allumer/éteindre en toute fiabilité les appareils domestiques, de surveillance, les aquariums, les lampes d'ambiance...
- Egalement dissuasion efficace contre les cambriolages grâce à la commutation aléatoire.
- Batterie rechargeable NiMH 1,2V > 100 heures inclus. Durée de chargement : 14 heures environ.
- Contenu du colis : 1 x Programmateur hebdomadaire digital Primera-Line avec 1 fiche 2P+T 16A/230V~ et 1 prise de courant 2P+T 16A/230V~ + 1 x Batterie rechargeable

Information technique

Référence	1507501
Code-barre	3281855075017
UV	2
Emballage	Sous blister
Nombre de piles/batteries	1 pc
Type de batterie	Pile bouton
Technologie batterie	Nickel-métal-hydride
Courant maximum admissible	16 A
Couleur	argent
Poids du produit (sans emballage)	0,20 kg
Longueur du produit (sans emballage)	7,50 cm
Largeur du produit (sans emballage)	8,00 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	15,50 cm
Poids du produit (emballage fourni)	0,24 kg
Longueur du produit (emballage fourni)	8,00 cm
Largeur du produit (emballage fourni)	14,50 cm
Hauteur du produit (emballage fourni)	20,50 cm